


Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней установке в жилых, общественных, промышленных помещениях в школах и офисах.

1. Технические данные

Код продукта	159у-х, где у – обозначающий тип изделия (см. рис. 1) где х – не более 3 символов, обозначающие цвет
Код цвета:	030 – белый; 031 – сл. кость; 032 – черный; 033 – алюминий; 034 – шампань; 038 - графит
Наименование	Розетка силовая
Серия	Simon 15
Тип соединения	винтовой
Рабочее напряжение/частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Ток нагрузки	16А
Степень защиты	IP20/IP44
Защитные шторки	есть/нет
Внешний вид	
Габаритные размеры, мм	см. рисунок 1
Работа при температуре	с -5 до +60°С

2. Указания по технике безопасности

- Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Перед монтажом электрического соединителя место установки следует проверить на соответствие его размеров, пространственного расположения и условий окружающей среды соответствующим нормам и требованиям.
- Монтаж необходимо производить только при обесточенной электросети.
- **!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ ИЛИ КРЫШКИ РОЗЕТКИ.**
- В случаях попадания воды внутрь изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите его от электрической сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

3. Установка (монтаж)

- 3.1 Установка и подключение в соответствии проекта.
- 3.2 Отключить электричество, проверить его отсутствие, с помощью индикатора напряжения (отвертка-указатель на напряжение со световым оповещением).
- 3.3 Перед монтажом необходимо:
 - 3.2.1 снять крышку (или моноблок) выкрутив винт крышки;
 - 3.2.2 в случае необходимости ослабить винтовой зажим;
 - 3.2.3 снять изоляцию с проводников (11 мм), подсоединить в соответствующий контактный зажим (см. схему) и затянуть с приложением крутящего момента 0,4 Нм;

3.2.4 проверить на невозможность ослабления винтового контактного зажима, а также излома проводников;

3.2.5 установить подключенное основание розетки в монтажную коробку (или подрозетник), выровнять по горизонтали и зафиксировать с помощью узла крепления (лапки распорные). Проверить на надежность крепления в подрозетнике;

3.2.6 закрепить крышку (или моноблок) винтом с приложением крутящего момента 0,4 Нм. В случае необходимости установить декоративную рамку.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.2 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

4.3 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5. Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

Рисунок 1. РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Артикул	Наименование	Размеры, мм		
		Ширина	Длинна	Глубина
1590450-...	Розетка с заземлением Schuko со шторками, с крышкой, IP44	81	81	45
1590451-...	Розетка двойная с заземлением Schuko с защитными шторками	88	80	47
1590456-...	Розетка двойная с заземлением Schuko	88	80	47
1590457-...	Розетка двойная без заземления	74	80	45
1590459-...	Розетка двойная с заземлением Schuko	88	80	47
1591424-...	Розетка 2P, со шторками, с крышкой IP44	74	74	44
1591431-...	Розетка без заземления	74	74	37
1591432-...	Розетка с заземлением Schuko	74	74	39
1591443-...	Розетка с заземлением Schuko со шторками	74	74	39

1591444-...	Розетка без заземления со шторками	74	74	37
-------------	------------------------------------	----	----	----



EAC

ТУ 3464-001-77313241-08

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» - № TC RU C-RU.AЯ46.V.81515 от 14.08.2017г.

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» - № TC RU C-RU.AЯ46.V.81560 от 16.08.2017г.

По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: quality@simonelectric.ru

ООО «Симон Электрик» 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, дом 29, строение 134, этаж/комн. 2/19

Тел.: +7 (495) 646 84 00 Факс: +7 (495) 646 84 00 #101

info@simonelectric.ru www.simonelectric.ru