

ATN00..81 - входит разъем RJ11 кат.3  
 ATN00..83 - входит разъем RJ45 кат.5E  
 ATN00..85 - входят два разъема RJ45 кат.5E

**Разъем RJ11 кат.3** предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения внешних устройств (телефон, факс, др.).

**Разъем RJ45 кат.5E** предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств.

### Монтаж

1. Отсоединить с помощью отвертки основание с разъемами от крышки.
2. Снять разъем(ы) с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
3. Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на длине 50 мм; освободить провода (рис.1).
4. Разместить провода (рис.2) согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъемов (таблица 1 и таблица 2).
- Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.**
5. Закрепить провода пластиковым зажимом (зажимами) (рис. 3).
6. При необходимости обрезать концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.
7. Установить разъем(ы) в основание путем защелкивания фиксирующей защелки
8. Закрепить основание с разъемом (разъемами) в монтажную коробку с помощью саморезов или распорных лапок.
9. Установить крышку путем защелкивания четырех замков в соответствующих отверстиях.

**Примечание:** монтаж розеток должен производиться квалифицированным специалистом.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение – не более 60V постоянного тока

Рабочий ток – не более 0,35А

Контактные зажимы – для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

### Последовательность монтажа проводов для разъемов RJ11 кат.3 и RJ45 кат.5E



### Таблицы подсоединения проводов

RJ11 кат.3

Таблица 1

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

RJ45 кат.5E

Таблица 2

Контакты	По стандарту T568A	По стандарту T568B
	Цвет провода	Цвет провода
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	белый/синий	белый/синий
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

**Изготовитель:** ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@schneider-electric.com,

**RU Поставщик:** АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7(800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: +7(495) 777 99 98, факс: +7(495) 777 99 94, ru.sos@schneider-electric.com, www.schneider-electric.ru

**KZ Импортер:** «Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

www.schneider-electric.com/kz, тел: (727)357 23 57