



EKF
CONNECT
HOME



ПАСПОРТ

УМНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ

Wi-Fi PRO

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Умный удлинитель с USB Wi-Fi PRO EKF Connect предназначен для ручного и дистанционного управления подачей электроэнергии к электроприборам. Умный удлинитель PRO позволяет управлять каждой из 4-х розеток, и блоком USB с помощью мобильного приложения EKF Connect Home.

1.2 Применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 250 В частотой 50–60 Гц.

1.3 Для работы умного удлинителя необходимо наличие беспроводной сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и выходом в сеть Интернет.

1.4 Управление удлинителем осуществляется с любого устройства на базе операционной системы Android 4.4 / IOS 8.0 или выше. Для управления необходимо установить приложение EKF Connect Home.

1.5 Умные удлинители соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 – Технические параметры умного удлинителя Wi-Fi PRO EKF Connect

Параметр	Значение
Напряжение / частота сети, В / Гц	250 / 50–60
Максимально допустимый общий суммарный ток, А	16
Максимально допустимая общая мощность нагрузки, Вт	3680
Количество выходных розеток, шт.	4

Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение
Количество выходных гнёзд USB зарядки, шт	3
Номинальное выходное напряжение USB зарядки, В	5
Максимальный общий ток USB зарядки, А	3,1
Наличие функции защиты от перегрузки	Есть (автоматическое отключение)
Длина кабеля, м	1,8
Размер устройства, мм	340x60x39,5
Вес, г	660

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УМНОГО УДЛИНИТЕЛЯ

3.1 Подготовка устройства к работе

3.1.1 Удостоверьтесь что сеть Wi-Fi включена, имеет соединение с Интернетом.

3.1.2 Удостоверьтесь что Ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi и имеет соединение с Интернетом.



Инструкция по подключению

3.1.3 Скачайте приложение EKF Connect Home из магазина приложений Apple store / Google Play / AppGallery.

3.1.4 Запустите приложение EKF Connect Home и, следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с уже существующим аккаунтом.

3.2 Добавление устройства в приложение

3.2.1 В главном окне приложения нажмите на кнопку «Добавить» или на значок «+» (рис. 1.1).

3.2.2 Выберите тип устройства «Удлинители» (рис. 1.2).

3.2.3 Далее следуйте указаниям инструкций в приложении (рис. 1.3).



Рис. 1.1




Рис. 1.2




Рис. 1.3

Если вы хотите добавить умный удлинитель к приложению Умного дома с Алисой, перед этим добавьте устройство в приложение EKF Connect Home.

Подробные шаги подключения смотрите в документации карточки товара на сайте компании.



Скачайте приложение
EKF Connect Home

4 ВОЗМОЖНОСТИ УМНОГО УДЛИНИТЕЛЯ

4.1 Умный удлинитель с USB Wi-Fi PRO EKF Connect имеет следующие функции:

- Умный удлинитель PRO позволяет управлять каждой из 4-х розеток и блоком USB;
- Удаленное включение/отключение электроприборов из любой точки планеты при наличии подключения к Интернету;
- Учет потребляемой электроэнергии. Контролируйте и анализируйте потребление электроэнергии, оптимизируйте свои затраты. Проверьте текущее электропотребление, получите статистику за день/месяц/год;
- Отключение по таймеру обратного отсчета;
- Включение/отключение по расписанию;
- Функция быстрой USB-зарядки;
- Управление голосом с помощью голосовых помощников Алиса от Яндекса, Маруся от VK и Салют от Сбера.

4.2 Используя вкладку «Умные сценарии» вы можете создавать различные сценарии работы удлинителя, в том числе совместно с другими устройствами, подключенными через приложение.

Ваши сценарии управления могут быть настроены и активироваться исходя из вашего местоположения, погодных условий, рассвета/заката и др.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение удлинителей осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Хранение должно осуществляться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 °С до +50 °С и относительной влажности 60–70%.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавший свой ресурс и вышедший из строя удлинитель следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1. Умный удлинитель с USB Wi-Fi PRO EKF Connect — 1 шт.
2. Паспорт-Инструкция — 1 шт.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие умного удлинителя заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрад-ная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Умный удлинитель с USB Wi-Fi PRO EKF Connect соответствует требованиям нормативной документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического контроля изготовителя



EAC

v3



[ekfggroup.com](http://ekfgroup.com)